



Latarnia Solarna Via 150W 1800lm 6000K

5902693790952
EKO9095



Cechy


70°/140°


CZARNY


IP54


150W


1800 lm


2.4kg


Wys.:258mm


Gł.:52.5mm


Szer.:634mm


30000h

OPIS

Latarnia solarna VIA do oświetlenia zewnętrznego. Zaprojektowana jako idealne oświetlenie zewnętrzne dla każdej posesji, ogrodu, podjazdu, parkingu lub innego obszaru. Nasza latarnia solarna posiada akumulator 15000 mAh 3,2V, który do pełnego naładowania potrzebuje 5-6h, a czas pracy zależy od wybranego trybu. Samo użytkowanie latarni solarnej jest bez kosztowe. Lampy z tej rodziny posiadają czujnik zmierzchowo-ruchowy. W oprawie zostały zastosowane soczewki dzięki temu lampa posiada bardzo szeroki i głęboki kąt świecenia: 140°*70°. Dodatkowo wbudowana dioda przy przycisku on/off informuje nas o poziomie naładowania baterii. Do lampy dołączony jest pilot dzięki któremu jesteśmy w stanie wybrać interesujący nas tryb pracy:

- ON – włączamy lampę w trybie AUTO – funkcja działa jednorazowo
- OFF – wyłączamy lampę – funkcja działa jednorazowo
- Słoneczko po lewej stronie pilota – włączenie światła na 100% mocy, i działa z tą mocą do rozładowania baterii. Funkcja działa jednorazowo.
- PIR – włączenie czujnika ruchowego – bez wykrycia ruchu lampa działa na 10% mocy, po wykryciu ruchu lampa zapala się na 100% i działa tak przez 20 sekund, po czym wraca do 10% mocy - gdy włączymy ten tryb codziennie lampa będzie pracować w tym trybie każdego dnia, do momentu włączenia innego trybu.
- 3H – lampa działa na 75% mocy, po czym po trzech godzinach wyłącza się - gdy włączymy ten tryb codziennie lampa będzie pracować w tym trybie do momentu włączenia innego trybu. Czyli od pierwszego włączenia będzie działać przez 3h po czym się wyłączy.
- 4H + PIR – lampa działa w trybie AUTO, a po 4 godzinach aktywuje się czujnik ruchowy i po wykryciu ruchu działa na 60% mocy i świeci przez 20sek, następnie bez ruchu przełącza się w tryb ekonomiczny i świeci z 10% mocą aż do rana, wykrycia kolejnego ruchu lub gdy spadnie poziom baterii poniżej 10% to lampa się wyłączy. Gdy włączymy ten tryb, lampa będzie pracować codziennie w tym trybie do momentu włączenia innego trybu.
- 6H – lampa działa w trybie AUTO, a po 6 godzinach wyłączy się. Gdy włączymy ten tryb codziennie lampa będzie pracować w tym trybie do momentu włączenia innego trybu.
- AUTO – lampa zapala się na 60% mocy i powoli zaczyna słabnąć przez 12H aż do osiągnięcia 8% mocy. Super tryb ponieważ w gospodarstwach domowych istotne jest aby lampa w okresie zimowym zapaliła się około godziny 17 i świeciła z odpowiednią mocą, a w nocy nie zależy nam na mocnym świetle, ale chcemy aby coś się świeciło więc lampa powoli będzie przygasiała i nad ranem będzie to 8%. Dzięki temu mamy światło całą noc i chronimy baterie w oprawie.

Do lamp należy dokupić uchwyt montażowy VIA – EKO9168

www.b2b.eko-light.com

