



Latarnia Solarna Via 100W 1200lm 6000K

5902693790945
EKO9094



Cechy


70°/140°


CZARNY


IP54


100W


1200 lm


2kg


Wys.:242mm


Gł.:48.5mm


Szer.:506mm


30000h

OPIS

Latarnia Solarna VIA to idealne rozwiązanie oświetlenia zewnętrznego dla każdej posesji, ogrodu, podjazdu, parkingu lub innego obszaru zewnętrznego. Latarnia zasilana energią słoneczną ładuje się w ciągu dnia i zapala się w nocy. Lampa jest wyposażona w akumulator 10000mAh 3,7V, który do pełnego naładowania potrzebuje 5-6h, a czas pracy oprawy zależy od wybranego trybu. Samo użytkowanie latarni solarnej jest bez kosztowe. Lampy z tej rodziny posiadają czujnik zmierzchowo-ruchowy. W oprawie zostały zastosowane soczewki dzięki temu lampa posiada bardzo szeroki i głęboki kąt świecenia: 140°*70°. Dodatkowo wbudowana dioda przy przycisku on/off informuje nas o poziomie naładowania baterii. Do lampy dołączony jest pilot dzięki któremu jesteśmy w stanie wybrać interesujący nas tryb pracy:

- ON – włączamy lampę w trybie AUTO – funkcja działa jednorazowo
- OFF – wyłączamy lampę – funkcja działa jednorazowo
- Słoneczko po lewej stronie pilota – włączenie światła na 100% mocy, i działa z tą mocą do rozładowania baterii. Funkcja działa jednorazowo.
- PIR – włączenie czujnika ruchowego – bez wykrycia ruchu lampa działa na 10% mocy, po wykryciu ruchu lampa zapala się na 100% i działa tak przez 20 sekund, po czym wraca do 10% mocy - gdy włączymy ten tryb codziennie lampa będzie pracować w tym trybie każdego dnia, do momentu włączenia innego trybu.
- 3H – lampa działa na 75% mocy, po czym po trzech godzinach wyłącza się - gdy włączymy ten tryb codziennie lampa będzie pracować w tym trybie do momentu włączenia innego trybu. Czyli od pierwszego włączenia będzie działać przez 3h po czym się wyłączy.
- 4H + PIR – lampa działa w trybie AUTO, a po 4 godzinach aktywuje się czujnik ruchowy i po wykryciu ruchu działa na 60% mocy i świeci przez 20sek, następnie bez ruchu przełącza się w tryb ekonomiczny i świeci z 10% mocą aż do rana, wykrycia kolejnego ruchu lub gdy spadnie poziom baterii poniżej 10% to lampa się wyłączy. Gdy włączymy ten tryb, lampa będzie pracować codziennie w tym trybie do momentu włączenia innego trybu.
- 6H – lampa działa w trybie AUTO, a po 6 godzinach wyłączy się. Gdy włączymy ten tryb codziennie lampa będzie pracować w tym trybie do momentu włączenia innego trybu.
- AUTO – lampa zapala się na 60% mocy i powoli zaczyna słabnąć przez 12H aż do osiągnięcia 8% mocy. Super tryb ponieważ w gospodarstwach domowych istotne jest aby lampa w okresie zimowym zapaliła się około godziny 17 i świeciła z odpowiednią mocą, a w nocy nie zależy nam na mocnym świetle, ale chcemy aby coś się świeciło więc lampa powoli będzie przygasiała i nad ranem będzie to 8%. Dzięki temu mamy światło całą noc i chronimy baterie w oprawie.

Do lamp należy dokupić uchwyt montażowy VIA – EKO9168

www.b2b.eko-light.com

